

Datenblatt Serie 9 DC915SCV

Mit dem Funk-Erweiterungssender machen Sie aus Ihrer verdrahteten Klingelanlage ganz einfach eine Funk-Klingelanlage. Schließen Sie den Erweiterungssender einfach an den vorhandenen Klingeltaster an und verbinden diesen mit dem Funk-Gong. Verpassen Sie mit dem Honeywell Home DC915SCV nie wieder einen Besucher ? dank einer zuverlässigen Funk-Reichweite von bis zu 200 m, einem Hörbereich von bis zu 100 m und einer Batteriebensdauer von bis zu 5 Jahren. Der Schlafmodus bringt den Funk-Gong für drei, sechs, neun oder zwölf Stunden zum Schweigen, damit Sie nicht gestört werden. Der innovative Lichtring macht Sie auf die Ankunft eines Besuchers aufmerksam auch wenn der Türgong nicht zu hören ist.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong, 1 x Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Platzieren Sie Ihren tragbaren Funk-Gong an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell ActivLink-Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 200 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 90 dB und einem Hörbereich bis zu 100 m. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden.

Störungssicher - Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Visuelle Meldung - Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Modernes Design - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Sicherheit - Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopfunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink? Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität - Honeywell ActivLink? mit 868 MHz-Frequenz ist unser innovatives Funk-Protokoll, das größere Reichweitenfähigkeit, eine längere Batteriebensdauer von bis zu 5 Jahren und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung liefert, was alles von unserer zweijährigen Garantie auf die Produktqualität unterstützt wird.

Technische Daten:

Funk-Gong		
Farbe	Weiß	
Wandmontage	Optional	
Frequenz / Sendeleistung / Funkreichweite*	868MHz/200m	
Hörbereich (Lautstärke)	100m (90dB)	
Melodien	11	
Klang	Lautstärkeregelung/Schlaf-/Stumm-Modus/Interne Sirene	
Alarmzeit (Minuten)	2 (Innensirenen-Modus)	
Optische Signalanzeige	8-Farben-Lichtring/LED-Blitzlicht	
Lichtring-Farben	Rot, Grün, Blau, Zyan, Magenta, Gelb, Weiß, Bernstein	
Spannungsversorgung	Batterie: 4 x LR14 (C) 1,5V - /(nicht enthalten)	
Batterielebensdauer (Jahre)	5	
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie /Leicht zu öffnendes Batteriefach	
Stromversorgungsoption über Mikro-USB	Optionale, externe Spannungsversorgung über USB 5 V 500 mA	
Maximale Geräteleistung	6 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt	
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja	
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C bis +40°C/-20°C bis +60°C	
Maße (mm) / Gewicht (g)	126 (h) x 126 (b) x 41.8 (t) / 264 (g)	
Befestigungen	Wandhalterung/Dübel/Schrauben	

Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos		
Farbe	Weiß	
Wandmontage	Ja	
Frequenz / Sendeleistung / Funkreichweite*	868MHz/200m	
Steckverbindung	Ja	
Spannungsversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - /(enthalten)/Optionale, externe Spannungsversorgung (Transformator) 8 V / 12 V AC	
Batterielebensdauer (Jahre)	2	
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie /Leicht zu öffnendes Batteriefach	
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C bis +40°C/-20°C bis +60°C	
Maße (mm) / Gewicht (g)	80 (h) x 64 (b) x 16 (t) / 41 (g)	
Befestigungen	Wandhalterung/Dübel/Schrauben	

Packung		
EAN-Code	5004100967503	
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 55 (t)	
Verpackungseinheit (VE)	4	

*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.