

Datenblatt DCP917S

Das DCP917S Türklingel Konverter-Set zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos ist darauf ausgelegt, mit Ihrem vorhandenen Klingeltaster verbunden zu werden. Schließen Sie es einfach an den Klingeltaster an und verbinden diesen mit einem Funk-Gong-Set von Honeywell Home. Platzieren Sie Ihren Funk-Gong an einem beliebigen Ort im Haus oder im Garten und verpassen Sie nie wieder einen Besucher.



Packungsinhalt:

1 x Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos ,1 x CR2032 (3V) Batterie,1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Platzieren Sie Ihren mobilen Türgong an einem beliebigen Ort im Haus. Die Honeywell ActivLink-Technologie hat eine zuverlässige Funkreichweite von bis zu 200 m bei einer Lautstärke von bis zu 90 dB, die auch 100 m entfernt hörbar ist. Verbinden Sie zwei Türgongs, dann erhöht sich die Reichweite auf bis zu 400 m.

Technische Daten:

Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos	
Farbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Frequenz / Sendeleistung / Funkreichweite*	868MHz/200m
Steckverbindung	Ja
Spannungsversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - /(enthalten)/Optionale, externe Spannungsversorgung (Transformator) 8 V / 12 V AC
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie /Leicht zu öffnendes Batteriefach
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C bis +40°C/-20°C bis +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	80 (h) x 64 (b) x 16 (t) / 41 (g)
Befestigungen	Wandhalterung/Dübel/Schrauben

Packung	
EAN-Code / EAN-Code Verpackungseinheit (VE)	5004100967541 / 5004100967602
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	137 (h) x 146 (b) x 30 (t) / 140 (g)
Verpackungseinheit (VE)	6

*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.